

جدول الصيانة الدورية لمجموعة توليد احتياطية

Periodical Maintenance Schedule For Standby Generators

كل سنتين Every 2 years	كل سنة أو ١٠٠٠ ساعة تشغيل Every Year or 1000 Hrs	٦ أشهر أو ٥٠٠ ساعة تشغيل 6 Months or 500 Hrs	٣ أشهر أو ٢٥٠ ساعة تشغيل 3 Months or 250 Hrs	أسبوعياً Weekly	العمل المطلوب / المدة Intervals \ TO DO
✓	✓	✓	✓	✓	الكشف الخارجي على المجموعة Visual general Checking
✓	✓	✓	✓	✓	الكشف على مستوى زيت المحرك Check Oil Level
✓	✓	✓	✓	✓	الكشف على سائل البطارية Check battery fluid level
✓	✓	✓	✓	✓	تأكد من نظافة الرديتور خارجياً Check radiator cleanness
✓	✓	✓	✓	✓	تأكد من مستوى الديزل في الخزان Check fuel level
✓	✓	✓	✓		استبدال زيت المحرك و فلتر الزيت Change lubricant & oil filter
✓	✓	✓	✓		نظف فلتر الهواء Blow air-filter element
✓	✓	✓	✓		تأكد من مستوى سائل التبريد Check coolant
✓	✓	✓			اكشف على السيور والخراطيم Check belts & hoses
✓	✓	✓			استبدال فلتر ديزل Change fuel filter
✓	✓				استبدال فلتر هواء Replace air filter
✓					استبدال بطارية Replace batteries
✓					اطلب الكشف على المجموعة Ask to check genset

Notes ملاحظات

- استعمل زيت Use Oil 3D15W40
- يجب فحص مستوى الزيت بعد إيقاف المحرك بعشرين دقيقة
Check oil level after 20 mints of engine off

Warning تحذير

- لا تفصل كابل البطارية أثناء دوران المحرك
Don't Disconnect battery while engine is running
- لا توصل أية أجهزة لحام إلى جسم المجموعة فيؤدي إلى تلف كافة الدارات الإلكترونية
Welding On genset body will damage electronic circuits